



TorchLED torcia tascabile per l'esercito a batterie o ad accumulatore



Dati tecnici torcia

Alimentatore: 4 pz. batterie AA 1.5V oppure
4 pz. accu AA 1.2V
Flusso luminoso: 185lm (2 LED bianco luce concentrata)
Grado di protezione: IP54
Equipaggiamento: 2×bianchi/2×rossi/2×verdi
Involucro: – PA6 custodia rivestita con Elastomero,
parti di gestione, antiscivolo
– autonoma
– supporto per cintura/
staffa in acciaio POM
– resistente agli urti
Range di temperatura: –20° C fino +45° C
Dimensioni (L×A×P): 68×115.5×35mm
Peso: ca. 115g senza cellula

Blocco di comando

A ON/OFF

Toccare: ON/OFF con funzione di memoria




A B

B Scelta delle funzioni

Fascio largo
Fascio diffuso
Fascio completo
Luce rossa continua
Luce rossa lampeggiante
Luce verde continua
Premere: riduzione intensità (dimmer)

- a) Fascio largo
- b) Fascio diffuso
- c) Luce rossa
- d) Luce verde
- e) Indicatore di carica



Dati tecnici caricatore

Tensione d'esercizio: 100-240VAC / 12-48VDC
Alimentatore: 700mA corrente di carica
Grado di protezione: IP44
Involucro: – ABS
– fissaggio a parete o su tavolo
– supporto lampada
Contatti: acciaio inox da molle, placcati in oro
Durata di carica: cellula di 1'900mAh massimo 4h
Range di temperatura: 0° C fino +40° C
Dimensioni (L×A×P): 86.6×79.6×44mm

Funzioni lampada con batterie 1'900mAh

Funzione principale	Funzioni	Durata di servizio	
		Batterie	Batterie ricaricabili
Luce bianca ogni 1 LED	fascio diffuso capacità piena	ca. 6h	ca. 6h
	fascio diffuso intensità ridotta	> 80h	> 80h
	fascio largo capacità piena	ca. 6h	ca. 6h
	fascio largo intensità ridotta	> 80h	> 80h
Luce di segnalazione ogni 2 LED	carico massimo/ regolato	> 40h	> 30h
		> 80h	> 60h

Nostro assortimento

860602* TorchLED torcia tascabile per l'esercito, giallo oliva, incl. linguetta

Accessori / pezzi di ricambio

860276	TorchLED caricatore 100-240VAC, con 1.5m cavo e spina a trasformatore
133537	TorchLED caricatore, 12-48VDC, con 1.5m cavo spina accendisigari
860471	TorchLED caricatore, 12-48VDC, con 1.5m cavo senza collegamento connettori
130407	TorchLED Carica accumulatore quintuplice da parete 100-240VAC/5×700mA max. 15VDC, con 3m alimentazione 3×1.0mm ² nero T12
860274	Accu-NiMH 1.2V/1900mAh HR6-AA
860275	Batteria ALKALI 1.5V/LR6-AA
128785	Staffa da parete vuota
168655	Foglio a magnete 60×20×2mm
860335	TorchLED custodia da cintura 72×127×35mm

*Una torcia TorchLED per l'esercito necessita 4×Art. 860274 o 860275.